

Sokkel voor draadloze schakelaar met 2 bedieningsknoppen

410-00001


4 jaar
garantie

Met deze draadloze schakelaar bedien je maximaal 2 kringen, onafhankelijk van elkaar, maar afhankelijk van de instelling van de ontvangers. Je gebruikt de schakelaar voor 1-knops- en 2-knopsfuncties.

Technische gegevens

Sokkel voor draadloze schakelaar met 2 bedieningsknoppen.

- Elke zender kan een onbeperkt aantal ontvangers sturen
 - Elke ontvanger kan door max. 32 zenders gestuurd worden
 - Zendbereik: max. 30 meter binnenshuis, 100 meter in de open ruimte
 - Modulatietype: FSK
 - Geleverd compleet met batterij en voorgeprogrammeerd zendadres
 - Toetsen en afdekplaten afzonderlijk bestellen.
 - Voedingsspanning: via batterij 3 V DC (meegeleverd)
 - Montage: met de bijgeleverde kleefstrips of schroeven
 - Frequentieband: 868,0 – 868,6MHz
 - Kan communiceren met de connected controller door de USB RF-interface aan te sluiten op een vrije USB-poort van de connected controller
 - Niet compatibel met de draadloze bridge
-
- Communicatieprotocol: Easywave
 - Maximaal radiofrequent vermogen: -1.3 dBm
 - Werkfrequentie: 0.8683 GHz
 - Afmetingen (HxBxD): 71 x 103 mm
 - Gewicht: 20 g
 - Markering: CE



niko

Afmetingen

