





NIME II 92735 B

26414 9220 B

DISPONIBLE EN
NOIR 26414 9220 B
BLANC 26414 9220 W



 [Voir sur le site Web](#)

Informations générales

EMPLACEMENT	interieur
INSTALLATION	Plafond Encastré
FORME / TAILLE DE DÉCOUPE (MM)	circulaire - 67
PROFONDEUR D'ENCASTREMENT (MM)	90
ÉPAISSEUR DE LA SURFACE DE MONTAGE (MM)	9,5-12,5
PROTECTION CONTRE LA PÉNÉTRATION	IP20
POIDS (KG)	0,3
ORIENTATION	non réglable
INFORMATIONS	LENS FL-35° EXCL.LED POWER SUPPLY 350-700mA-DC

Informations électriques

CLASSE	III
CLASSE D'ÉNERGIE	G

Info Source lumineuse

Lightsource Name	LED
Source de lumière	LED array 3,9-8,2W / CRI>90 (R9: 56) / 2700K / 385-677lm
Valeurs TM-30	Rf: 91 / Rg: 99
SDMC	SDCM2
Groupe de risque	RG2 (threshold 0,6m)
LM80	L90B10 > 41000
Techniques LED (source lumineuse)	677lm // 8,2W // 83lm/W
Techniques LED (luminaire)	420lm // 9W // 45lm/W

Conditions

LED POWER SUPPLY 350 / 500 / 700mA-DC DIM

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel: [26414_XXX0_HAND.pdf](#)


NIME II 92735 B

26414 9220 B

TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION


les alimentations led

#




300 48 350 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM1

1->3




300 48 350 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5

1->3




300 48 350 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL

1->3




300 48 350 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W WDL

1->3




300 48 500 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM1

1->3




300 48 500 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5

1->3




300 48 500 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W MDL

1->3



300 48 500 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W WDL

1->3




300 48 700 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM1

1->3


NIME II 92735 B

26414 9220 B




300 48 700 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM5

1->3




300 48 700 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W MDL

1->3




300 48 700 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W WDL

1->3




300 90 61 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6

1->3 / 1->3 / 1->3




300 90 63 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9

1->6(6) / 1->5(5) / 1->5(4)




300 90 64 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7

2->4(3) / 1->4(2) / 1->3(1)




300 90 67 LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9

1->3 / 1->3



300 90 68 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5

1->4(3) / 1->4(2) / 1->3(2) / 1->3(1)



300 90 69 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9

3->9(9) / 1->9(6) / 1->6(4)




300 90 124 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7

2->4(3) / 1->3(2) / 1->3(2) / 1->2(1)

NIME II 92735 B


26414 9220 B



300 90 125

LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5


2->4(3) / 1->3(2) / 1->3(2) / 1->2(1)



300 90 135

LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV


5->7 / 4->7 / 4->6 / 3->6



21012 0010

LED POWER SUPPLY MULTI POWER


2->3 / 2->3 / 1->3



21012 0021

LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1


2->4 / 2->4 / 1->4



21012 0035

LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5


2->4 / 2->4 / 1->4



21012 004W

LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL


1->6(6) / 1->5(5) / 1->5(4)



21012 005W

LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL


2->4 / 1->4 / 2->4 / 1->4



21012 0258

LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 10W DIM8


2->2



21012 0268

LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 15W DIM8

3->3



21012 0278


LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 20W DIM8

2->2 / 2->2



NIME II 92735 B


26414 9220 B



21012 0288

LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 36W DIM8


4->4 / 3->4



21012 0298

LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8


1->3 / 1->3 / 1->3 / 1->2



21032 0295

LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5


1->3



21032 0305

LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5

1->3



21032 0315

LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM5

1->3



Notes: