

Voedingen
SNT12



Deze toestellen mogen enkel en alleen geïnstalleerd worden door een gediplomeerde electro-vakman, zo niet bestaat het gevaar van brand of elektrocutie!

Temperatuur op de montageplaats:
-10°C tot +50°C.
Temperatuur bij opslag: -25°C tot +70°C.
Relatieve vochtigheid:
jaargemiddelde < 75%.

**SNT12-230V/12V DC-1A en
SNT12-230V/24V DC-0,5A:**

Nominale belasting 12W.
Stand-by verlies slechts 0,2 Watt.

Modulair toestel voor montage op
Din-rail DIN-EN 60715 TH35.

1 module = 18mm breed en
58mm diep.

Werkbereik 12V DC 83 %, 24V DC
86 %.

**SNT12-230V/12V DC-2A en
SNT12-230V/24V DC-1A:**

Nominale belasting 24W.
Stand-by verlies slechts 0,2 Watt.

Modulair toestel voor montage op
Din-rail DIN-EN 60715 TH35.

2 modules = 36mm breed en
58mm diep.

Werkbereik 12V DC 83 %, 24V DC
87 %.

Bij een belasting groter dan 50 % van de nominale belasting en altijd bij naast elkaar gemonteerde voedingen vanaf 12W nominale belasting en bij dimmers, is er aan beide zijden een ½ module verluchtingsafstand door middel van een afstandsstuk (DS12) vereist.

Ingangsspanning 230V (-20 % tot +10%).

Gestabiliseerde ingangsspanning $\pm 1\%$, kleine rimpel. Kortsluifvast.

Beveiligd tegen overbelasting en overtemperatuur dankzij uitschakelen met automatische inschakelfunctie na verdwijnen van de fout (autorecovery functie).

Technische gegevens

Rimpel	100 mV
Beschermingsgraad	II
Beschermingswijze	IP 20
Inschakelstroom ¹⁾	18A/230V
Kortstondige overbelasting	160-200%
Overspanningsbeveiliging	140-170%
Parallel schakelbaar, aantal	2
Omgevingstemperatuur	-10/+50 °C

¹⁾ Bij schakeling aan de primaire zijde 2ms.

Bewaar dit document voor later gebruik!

Eltako GmbH

D-70736 Fellbach

**Voor product advies en
technische ondersteuning:**

☎ Serelec n.v. 09 2234953

✉ info@serelec-nv.be

eltako.com

37/2018 Wijzigingen voorbehouden.