



## PARTOU OK 93025 W-W



25214 9320 W-W


DISPONIBLE EN

**NOIR-NOIR** 25214 9320 B-B

**NOIR-CHROME FONCÉ** 25214 9320 B-DC

**BLANC-BLANC** 25214 9320 W-W



 [Voir sur le site Web](#)

### Informations générales

<b>EMPLACEMENT</b>	interieur
<b>INSTALLATION</b>	Plafond Encastré
<b>FORME / TAILLE DE DÉCOUPE (MM)</b>	circulaire - 76
<b>PROFONDEUR D'ENCASTREMENT (MM)</b>	90
<b>ÉPAISSEUR DE LA SURFACE DE MONTAGE (MM)</b>	min.5
<b>PROTECTION CONTRE LA PÉNÉTRATION</b>	IP20
<b>POIDS (KG)</b>	0.2
<b>ORIENTATION</b>	0° à 20° inclinable
<b>INFORMATIONS</b>	REFLECTOR FL-25° EXCL.LED POWER SUPPLY 350-500mA-DC

### Informations électriques

<b>CLASSE</b>	III
<b>CLASSE D'ÉNERGIE</b>	E

### Info Source lumineuse

Lightsource Name	LED
Source de lumière	LED array 5,8-8,6W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 734-1018lm
Valeurs TM-30	Rf: 90 / Rg: 99
SDCM	SDCM1
Groupe de risque	RG1
LM80	L90B10 > 50000
Techniques LED (source lumineuse)	1018lm // 8,6W // 118lm/W
Techniques LED (luminaire)	825lm // 10W // 83lm/W

### Conditions

LED POWER SUPPLY 350 / 500mA-DC DIM

### Options














PLASTERKIT 101

## PARTOU OK 93025 W-W

25214 9320 W-W

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel: [25214\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)

### COMPATIBILITÉ DU PLAFOND

Ceiling Type	Mounting Kit	
 System ceiling	-	
 Plasterboard	-	
 Stucanet	-	
 Wood	-	
 Concrete	-	
 Concrete + plaster	 PLASTERKIT 101	Required
 Lintel + plaster	 PLASTERKIT 101	Required
 Hollow-core slab	-	
 Hollow-core slab + plaster	 PLASTERKIT 101	Required
 Stretched ceiling	-	


**PARTOU OK 93025 W-W**

25214 9320 W-W

**TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION**


**les alimentations led**

#




**300 48 350 ED1** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM1

1->2




**300 48 350 ED5** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5

1->2




**300 48 350 MDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL

1->2




**300 48 350 WDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W WDL

1->2




**300 48 500 ED1** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM1

1->2




**300 48 500 ED5** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5

1->2




**300 48 500 MDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W MDL

1->2



**300 48 500 WDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W WDL

1->2




**300 90 61** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6

1->2 / 1->2

**PARTOU OK 93025 W-W**


25214 9320 W-W



**300 90 63**

LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9


1->4(4) / 1->4(3)



**300 90 64**

LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7


1->3(2) / 1->2(1)



**300 90 67**

LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9


1->2 / -



**300 90 68**

LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5


1->2(2) / 1->2(1)



**300 90 69**

LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9


2->6(6) / 1->6(4)



**300 90 91**

LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 15W


2(1)



**300 90 124**

LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7


1->2(2) / 1->2(1)



**300 90 125**

LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5


1->2(2) / 1->2(1)



**300 90 135**

LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV

3->4 / 2->4



**21012 0010**

LED POWER SUPPLY MULTI POWER

1->2 / 1->2




**PARTOU OK 93025 W-W**

25214 9320 W-W

	<p><b>21012 0021</b></p>	<p>LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1</p>	<p>1-&gt;3 / 1-&gt;3</p>	<input type="checkbox"/>
	<p><b>21012 0035</b></p>	<p>LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5</p>	<p>1-&gt;3 / 1-&gt;3</p>	<input type="checkbox"/>
	<p><b>21012 004W</b></p>	<p>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL</p>	<p>1-&gt;4(4) / 1-&gt;4(3)</p>	<input type="checkbox"/>
	<p><b>21012 005W</b></p>	<p>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL</p>	<p>1-&gt;3 / 1-&gt;3</p>	<input type="checkbox"/>
	<p><b>21012 0258</b></p>	<p>LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 10W DIM8</p>	<p>1</p>	<input type="checkbox"/>
	<p><b>21012 0268</b></p>	<p>LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 15W DIM8</p>	<p>2-&gt;2</p>	<input type="checkbox"/>
	<p><b>21012 0278</b></p>	<p>LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 20W DIM8</p>	<p>1</p>	<input type="checkbox"/>
	<p><b>21012 0288</b></p>	<p>LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 36W DIM8</p>	<p>2-&gt;2</p>	<input type="checkbox"/>
	<p><b>21012 0298</b></p>	<p>LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8</p>	<p>1-&gt;2 / 1-&gt;2</p>	<input type="checkbox"/>
	<p><b>21012 0308</b></p>	<p>LED POWER SUPPLY 350mA / 7,35W DIM8</p>	<p>1</p>	<input type="checkbox"/>

## PARTOU OK 93025 W-W


25214 9320 W-W



**21012 0318**

LED POWER SUPPLY 500mA / 10W DIM8


1



**21032 0295**

LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5

1->2




**21032 0305**

LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5

1->2

### les plaques au plâtre



**202 11 19** PLASTERKIT 101

Notes: