

## PLAT-OH! 93023 W-W



29511 9310 W-W

DISPONIBLE EN

**NOIR-NOIR** 29511 9310 B-B

**NOIR-COULEUR OR** 29511 9310 B-GC

**BLANC-BLANC** 29511 9310 W-W



 [Voir sur le site Web](#)

### Informations générales

<b>EMPLACEMENT</b>	interieur
<b>INSTALLATION</b>	Plafond Encastré
<b>FORME / TAILLE DE DÉCOUPE (MM)</b>	circulaire - 76
<b>PROFONDEUR D'ENCASTREMENT (MM)</b>	55
<b>ÉPAISSEUR DE LA SURFACE DE MONTAGE (MM)</b>	max.12,5
<b>PROTECTION CONTRE LA PÉNÉTRATION</b>	IP20
<b>POIDS (KG)</b>	0.2
<b>ORIENTATION</b>	0° à 30° inclinable
<b>INFORMATIONS</b>	REFLECTOR FL-23° EXCL.LED POWER SUPPLY 500mA-DC

### Informations électriques

<b>CLASSE</b>	III
<b>CLASSE D'ÉNERGIE</b>	E

### Info Source lumineuse

Lightsource Name	LED
Source de lumière	LED array 5,8-8,6W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 787-1089lm
Valeurs TM-30	Rf: 90 / Rg: 99
SDCM	SDCM1
Groupe de risque	RG1
LM80	L90B10 > 50000
Techniques LED (source lumineuse)	1089lm // 8,6W // 127lm/W
Techniques LED (luminaire)	783lm // 10W // 79lm/W

### Conditions

LED POWER SUPPLY 350 / 500mA-DC

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel: [29511\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)

## PLAT-OH! 93023 W-W

29511 9310 W-W

### COMPATIBILITÉ DU PLAFOND

Ceiling Type	Mounting Kit
 System ceiling	-
 Plasterboard	-
 Stucanet	-
 Wood	-

## PLAT-OH! 93023 W-W

29511 9310 W-W

### TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION

#### les alimentations led

#



**300 48 350 ED1** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM1

1->2



**300 48 350 ED5** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5

1->2



**300 48 350 MDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL

1->2



**300 48 350 WDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W WDL

1->2



**300 48 500 ED1** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM1

1->2



**300 48 500 ED5** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5

1->2



**300 48 500 MDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W MDL

1->2



**300 48 500 WDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W WDL

1->2




**300 90 61** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6

1->2 / 1->2

**PLAT-OH! 93023 W-W**


29511 9310 W-W



**300 90 63**

LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9


1->4(4) / 1->3(3)



**300 90 64**

LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7


1->2(2) / 1->2(1)



**300 90 67**

LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9


1->2 / -



**300 90 68**

LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5

1->2(2) / 1->2(1)



**300 90 69**

LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9


2->6(6) / 1->6(4)



**300 90 124**

LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7

1->2(2) / 1->2(1)



**300 90 125**

LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5

1->2(2) / 1->2(1)



**300 90 135**

LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV


3->4 / 2->4



**21012 0010**

LED POWER SUPPLY MULTI POWER

1->2 / 1->2



**21012 0021**











LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1

1->3 / 1->2




**PLAT-OH! 93023 W-W**

29511 9310 W-W

	<b>21012 0035</b>	LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5	1->3 / 1->2 <input type="checkbox"/>
	<b>21012 004W</b>	LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL	1->4(4) / 1->3(3) <input type="checkbox"/>
	<b>21012 005W</b>	LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL	1->3 / 1->2 <input type="checkbox"/>
	<b>21012 0268</b>	LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 15W DIM8	2->2 / 2->2 <input type="checkbox"/>
	<b>21012 0278</b>	LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 20W DIM8	1 <input type="checkbox"/>
	<b>21012 0288</b>	LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 36W DIM8	2->2 <input type="checkbox"/>
	<b>21012 0298</b>	LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8	1->2 / 1->2 / 1->2 <input type="checkbox"/>
	<b>21012 0308</b>	LED POWER SUPPLY 350mA / 7,35W DIM8	1 <input type="checkbox"/>
	<b>21012 0318</b>	LED POWER SUPPLY 500mA / 10W DIM8	1 <input type="checkbox"/>
	<b>21032 0295</b>	LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5	1->2 <input type="checkbox"/>

**PLAT-OH! 93023 W-W**

29511 9310 W-W



**21032 0305**

LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5

1->2



Notes: