





## NIME II 93035 W

26414 9320 W

BESCHIKBAAR IN  
**ZWART** 26414 9320 B  
**WIT** 26414 9320 W



 [Bekijk op website](#)

### Algemene info

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| <b>LOCATIE</b>                     | binnen  |
| <b>INSTALLATIE</b>                 | Plafond Inbouw                                    |
| <b>ZAAGMAAT/OPENING (MM)</b>       | rond - 67   |
| <b>INBOUWDIEPTE (MM)</b>           | 90  |
| <b>DIKTE MONTAGEOPPERVLAK (MM)</b> | 9,5-12,5  |
| <b>STOF EN WATERDICHTHEID</b>      | IP20  |
| <b>GEWICHT (KG)</b>                | 0,3   |
| <b>RICHTBAARHEID</b>               | niet richtbaar                                    |
| <b>INFO</b>                        | LENS FL-35°<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 350-700mA-DC |

### Elektrische info

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| <b>KLASSE</b>         | III |
| <b>ENERGIE KLASSE</b> | G   |

### Info lichtbron

|                          |  |
|--------------------------|--|
| Lightsource Name         | LED  |
| Lichtbron                | LED array 3,9-8,2W / CRI>90 (R9: 55) / 3000K / 385-677lm |
| TM-30-15 Waarden         | Rf: 92 / Rg: 98  |
| SMDC                     | SDCM2  |
| Risk-groep               | RG2 (threshold 0,6m)                                     |
| LM80                     | L90B10 > 41000   |
| LED techniek (lichtbron) | 677lm // 8,2W // 83lm/W                                  |
| LED techniek (toestel)   | 420lm // 9W // 45lm/W                                    |

### Benodigdheden


LED POWER SUPPLY 350 / 500 / 700mA-DC DIM

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding: [26414\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)

**VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE**


**LED voedingen**

#




**300 48 350 ED1** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM1

1->3




**300 48 350 ED5** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5

1->3




**300 48 350 MDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL

1->3




**300 48 350 WDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W WDL

1->3




**300 48 500 ED1** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM1

1->3




**300 48 500 ED5** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5

1->3




**300 48 500 MDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W MDL

1->3



**300 48 500 WDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W WDL

1->3




**300 48 700 ED1** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM1

1->3


**NIME II 93035 W**

26414 9320 W




**300 48 700 ED5** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM5

1->3




**300 48 700 MDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W MDL

1->3




**300 48 700 WDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W WDL

1->3




**300 90 61** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6

1->3 / 1->3 / 1->3




**300 90 63** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9

1->6(6) / 1->5(5) / 1->5(4)




**300 90 64** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7

2->4(3) / 1->4(2) / 1->3(1)




**300 90 67** LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9

1->3 / 1->3




**300 90 68** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5

1->4(3) / 1->4(2) / 1->3(2) / 1->3(1)



**300 90 69** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9

3->9(9) / 1->9(6) / 1->6(4)




**300 90 124** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7

2->4(3) / 1->3(2) / 1->3(2) / 1->2(1)

**NIME II 93035 W**


26414 9320 W



**300 90 125**

LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5


2->4(3) / 1->3(2) / 1->3(2) / 1->2(1)



**300 90 135**

LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV


5->7 / 4->7 / 4->6 / 3->6



**21012 0010**

LED POWER SUPPLY MULTI POWER


2->3 / 2->3 / 1->3



**21012 0021**

LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1


2->4 / 2->4 / 1->4



**21012 0035**

LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5


2->4 / 2->4 / 1->4



**21012 004W**

LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL


1->6(6) / 1->5(5) / 1->5(4)



**21012 005W**

LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL


2->4 / 1->4 / 2->4 / 1->4



**21012 0258**

LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 10W DIM8


2->2



**21012 0268**

LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 15W DIM8

3->3



**21012 0278**


LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 20W DIM8

2->2 / 2->2



**NIME II 93035 W**


26414 9320 W



**21012 0288**

LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 36W DIM8


4->4 / 3->4



**21012 0298**

LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8


1->3 / 1->3 / 1->3 / 1->2



**21032 0295**

LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5


1->3



**21032 0305**

LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5

1->3



**21032 0315**

LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM5

1->3

Notes: