



**Artikelnummer**  
43550



**Typ**  
MISTRAL 350 SW

**Bezeichnung**  
Funkgong Set MISTRAL Schwarz

Reichweite 500 m, 868.35 MHz  
LED- Blitzlicht  
inkl. Sender

12 Melodien, zeitlich begrenzte  
Stummschaltung  
Batteriebetrieb 4 x 1,5 V Typ  
LR14/ C  
180 x 125 x 50 mm

#### **Kurzbeschreibung**

Der Funkgong mit extremer Reichweite erfüllt höchste Ansprüche an Funktionalität und ansprechendem Sound.

#### **Produktmerkmale**

12 ansprechende polyphone Melodien (u.a. 2-/3- Klang)  
Benutzerfreundliche Auswahl von Melodien und superheller weißer LED Blitz.  
Alarm- Funktion mit DIN- Notrufton für besondere Situationen  
Wasserdichter Combi- Funktaster (IP54) mit beschriftbarem Namensschild und LED- Sendekontrolle  
12- fache Rufunterscheidung für optimale Unterscheidung woher der Ruf kommt, max. 12 Sender anlernbar.  
Zentralruf: mehrere Empfänger können durch einen Sender angesteuert werden.  
Individualruf: jeder Empfänger kann durch zusätzliche Sender individuell angesteuert werden.  
Matrixruf: Kombination von Zentral- und Individualruf möglich  
Plug&Play: Empfänger/ Sender ab Werk vorprogrammiert.  
Einfachstes Anlernen weiterer Sender auf Tastendruck.  
Optische und akustische LowBatt- Anzeige für Batterien des Empfängers UND des Senders  
Taster zur Rufsignal- Einstellung (Melodie/ Blitz, nur Melodie, nur Blitz, Mute)  
Hochglänzende Oberfläche.  
Funkgong Set Empfänger und Sender  
12 Melodien/ Blitzlicht- LED  
zeitlich begrenzte Stummschaltung für 1, 3 oder 9 Stunden  
Die Oberfläche des Empfängers in Hochglanz Optik schwarz

#### **Technische Daten**

Technische Daten  
Reichweite 500m im Freifeld (mit Sender SE 03.1 oder BM03.1), Sendefrequenz 868,35 MHz  
Lautstärke max. 83 dB(A), stufenlos regelbar  
Empfänger: Batterien 4x1,5V (Typ LR14/ C)  
Sender: Batterien 2x1,5V (Typ LR03/ AAA, im Lieferumfang enthalten) oder 8-12V= (über Klemme)  
Typische Batterielebensdauer: Sender 5-10 Jahre, Emp. 5-10 Jahre (bei Verwendung Batt. Typ LR14/ C)  
Abmess.: Empfänger. 180x120x50 m, Sender 36x100x17 mm

#### **Hinweise**

Die Hochglanz Oberfläche nicht mit einem Mikrofaser Tuch reinigen. Keine Reinigungsmittel verwenden. Nebelfeucht abwischen.

[\*iba\\_mistral-350-sw\\_43550\\_2018-04-23.pdf\*](#)

Weitere Informationen erhalten Sie unter:

GROTHE GmbH, Löhestraße 22, D - 53773 Hennef  
Tel.: 0 22 42 - 88 90 - 0, Fax 0 22 42 - 88 90 - 36,  
info@grothe.de, www.grothe.de