





## PARTOU S IP 93025 B

25216 9320 B

BESCHIKBAAR IN  
**ZWART** 25216 9320 B  
**WIT** 25216 9320 W



 [Bekijk op website](#)

### Algemene info

<b>LOCATIE</b>	binnen
<b>INSTALLATIE</b>	Plafond Inbouw
<b>ZAAGMAAT/OPENING (MM)</b>	square - 76 x 76
<b>INBOUWDIEPTE (MM)</b>	100
<b>DIKTE MONTAGEOPPERVLAK (MM)</b>	min.5
<b>STOF EN WATERDICHTHEID</b>	IP44/20
<b>GEWICHT (KG)</b>	0,2
<b>RICHTBAARHEID</b>	niet richtbaar
<b>INFO</b>	REFLECTOR FL-25° EXCL.LED POWER SUPPLY 350-500mA-DC

### Elektrische info

<b>KLASSE</b>	III
<b>ENERGIE KLASSE</b>	E

### Info lichtbron

Lightsource Name	LED
Lichtbron	LED array 5,8-8,6W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 734-1018lm
TM-30-15 Waarden	Rf: 90 / Rg: 99
SDCM	SDCM1
Risk-groep	RG1
LM80	L90B10 > 50000
LED techniek (lichtbron)	1018lm // 8,6W // 118lm/W
LED techniek (toestel)	782lm // 10W // 79lm/W

### Benodigdheden











LED POWER SUPPLY 350 / 500mA-DC DIM

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding: [25216\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)

## PARTOU S IP 93025 B

25216 9320 B

### PLAFOND COMPATIBILITEIT

Ceiling Type	Mounting Kit
 System ceiling	-
 Plasterboard	-
 Stucanet	-
 Wood	-
 Concrete	-
 Concrete + plaster	-
 Lintel + plaster	-
 Hollow-core slab	-
 Hollow-core slab + plaster	-
 Stretched ceiling	-

**PARTOU S IP 93025 B**

25216 9320 B

**VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE**


**LED voedingen**

#



**300 48 350 ED1** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM1

1->2



**300 48 350 ED5** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5

1->2



**300 48 350 MDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL

1->2



**300 48 350 WDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W WDL

1->2



**300 48 500 ED1** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM1

1->2



**300 48 500 ED5** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5

1->2



**300 48 500 MDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W MDL

1->2



**300 48 500 WDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W WDL

1->2



**300 90 61** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6

1->2 / 1->2

**PARTOU S IP 93025 B**

25216 9320 B



**300 90 63**

LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9

1->4(4) / 1->4(3)



**300 90 64**

LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7

1->3(2) / 1->2(1)



**300 90 67**

LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9

1->2 / -



**300 90 68**

LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5


1->2(2) / 1->2(1)



**300 90 69**

LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9


2->6(6) / 1->6(4)



**300 90 91**

LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 15W


2(1)



**300 90 124**

LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7


1->2(2) / 1->2(1)



**300 90 125**

LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5


1->2(2) / 1->2(1)



**300 90 135**

LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV

3->4 / 2->4



**21012 0010**











LED POWER SUPPLY MULTI POWER

1->2 / 1->2




**PARTOU S IP 93025 B**

25216 9320 B

	<b>21012 0021</b>	LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1	1->3 / 1->3	<input type="checkbox"/>
	<b>21012 0035</b>	LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5	1->3 / 1->3	<input type="checkbox"/>
	<b>21012 004W</b>	LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL	1->4(4) / 1->4(3)	<input type="checkbox"/>
	<b>21012 005W</b>	LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL	1->3 / 1->3	<input type="checkbox"/>
	<b>21012 0258</b>	LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 10W DIM8	1	<input type="checkbox"/>
	<b>21012 0268</b>	LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 15W DIM8	2->2	<input type="checkbox"/>
	<b>21012 0278</b>	LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 20W DIM8	1	<input type="checkbox"/>
	<b>21012 0288</b>	LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 36W DIM8	2->2	<input type="checkbox"/>
	<b>21012 0298</b>	LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8	1->2 / 1->2	<input type="checkbox"/>
	<b>21012 0308</b>	LED POWER SUPPLY 350mA / 7,35W DIM8	1	<input type="checkbox"/>

**PARTOU S IP 93025 B**


25216 9320 B



**21012 0318**

LED POWER SUPPLY 500mA / 10W DIM8


1



**21032 0295**

LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5

1->2



**21032 0305**

LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5

1->2

Notes: