





## PARTOU S IP 93025 B

25216 9320 B

DISPONIBLE EN  
**NOIR** 25216 9320 B  
**BLANC** 25216 9320 W



 [Voir sur le site Web](#)

### Informations générales

<b>EMPLACEMENT</b>	interieur
<b>INSTALLATION</b>	Plafond Encastré
<b>FORME / TAILLE DE DÉCOUPE (MM)</b>	rectangle - 76 x 76
<b>PROFONDEUR D'ENCASTREMENT (MM)</b>	100
<b>ÉPAISSEUR DE LA SURFACE DE MONTAGE (MM)</b>	min.5
<b>PROTECTION CONTRE LA PÉNÉTRATION</b>	IP44/20
<b>POIDS (KG)</b>	0.2
<b>ORIENTATION</b>	non réglable
<b>INFORMATIONS</b>	REFLECTOR FL-25° EXCL.LED POWER SUPPLY 350-500mA-DC

### Informations électriques

<b>CLASSE</b>	III
<b>CLASSE D'ÉNERGIE</b>	E

### Info Source lumineuse

Lightsource Name	LED
Source de lumière	LED array 5,8-8,6W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 734-1018lm
Valeurs TM-30	Rf: 90 / Rg: 99
SDCM	SDCM1
Groupe de risque	RG1
LM80	L90B10 > 50000
Techniques LED (source lumineuse)	1018lm // 8,6W // 118lm/W
Techniques LED (luminaire)	782lm // 10W // 79lm/W

### Conditions











LED POWER SUPPLY 350 / 500mA-DC DIM

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel: [25216\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)

# PARTOU S IP 93025 B

25216 9320 B

## COMPATIBILITÉ DU PLAFOND

Ceiling Type	Mounting Kit
 System ceiling	-
 Plasterboard	-
 Stucanet	-
 Wood	-
 Concrete	-
 Concrete + plaster	-
 Lintel + plaster	-
 Hollow-core slab	-
 Hollow-core slab + plaster	-
 Stretched ceiling	-

## PARTOU S IP 93025 B

25216 9320 B

### TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION

#### les alimentations led

#



**300 48 350 ED1** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM1

1->2



**300 48 350 ED5** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5

1->2



**300 48 350 MDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL

1->2



**300 48 350 WDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W WDL

1->2



**300 48 500 ED1** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM1

1->2



**300 48 500 ED5** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5

1->2



**300 48 500 MDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W MDL

1->2



**300 48 500 WDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W WDL

1->2



**300 90 61** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6

1->2 / 1->2

**PARTOU S IP 93025 B**

25216 9320 B



**300 90 63**

LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9

1->4(4) / 1->4(3)



**300 90 64**

LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7

1->3(2) / 1->2(1)



**300 90 67**

LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9

1->2 / -



**300 90 68**

LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5

1->2(2) / 1->2(1)



**300 90 69**

LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9

2->6(6) / 1->6(4)



**300 90 91**

LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 15W

2(1)



**300 90 124**

LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7

1->2(2) / 1->2(1)



**300 90 125**

LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5

1->2(2) / 1->2(1)



**300 90 135**

LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV

3->4 / 2->4



**21012 0010**











LED POWER SUPPLY MULTI POWER

1->2 / 1->2




**PARTOU S IP 93025 B**

25216 9320 B

	<b>21012 0021</b>	LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1	1->3 / 1->3	<input type="checkbox"/>
	<b>21012 0035</b>	LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5	1->3 / 1->3	<input type="checkbox"/>
	<b>21012 004W</b>	LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL	1->4(4) / 1->4(3)	<input type="checkbox"/>
	<b>21012 005W</b>	LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL	1->3 / 1->3	<input type="checkbox"/>
	<b>21012 0258</b>	LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 10W DIM8	1	<input type="checkbox"/>
	<b>21012 0268</b>	LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 15W DIM8	2->2	<input type="checkbox"/>
	<b>21012 0278</b>	LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 20W DIM8	1	<input type="checkbox"/>
	<b>21012 0288</b>	LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 36W DIM8	2->2	<input type="checkbox"/>
	<b>21012 0298</b>	LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8	1->2 / 1->2	<input type="checkbox"/>
	<b>21012 0308</b>	LED POWER SUPPLY 350mA / 7,35W DIM8	1	<input type="checkbox"/>

**PARTOU S IP 93025 B**


25216 9320 B



**21012 0318**

LED POWER SUPPLY 500mA / 10W DIM8


1



**21032 0295**

LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5

1->2



**21032 0305**

LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5

1->2

Notes: