

HS911S – Pack alarme connecté intelligent sans fil



CARACTERISTIQUES ET AVANTAGES

- Utilise la fréquence radio de 868 MHz. Doté d'une portée de 1000m en champ libre. La durée de vie des piles est améliorée.
- Facile à utiliser et intuitif. Activez et désactivez votre alarme facilement à l'aide d'une seule touche.
- Port Ethernet pour connexion IP.
- Jusqu'à 32 périphériques.
- Quittez votre domicile l'esprit tranquille. L'application permet aux propriétaires/locataires de surveiller leur maison et de s'assurer du bien-être de leur famille depuis un PC ou un smartphone.
- Autonomie de 24 heures en cas de coupure de courant.
- Alertes visuelles par LED (batterie faible, statut du système – Armé - désarmé – partiellement armé)
- L'app iOS et Android Total Connect Comfort est disponible au téléchargement sur Apple Store et Google Play.
- Aide pour l'installation et la création de votre compte: <https://international.mytotalconnectcomfort.com>

LE KIT CONTIENT

- 1 x Hub evohome security sans fil
- 1 x Détecteur de mouvement sans fil compatible avec les animaux (PIR)
- 1 x Détecteur d'ouverture sans fil pour portes et fenêtres
- 1 x Télécommande porte-clés sans fil
- 1 x Câble Ethernet /LAN
- 1 x Adaptateur universel avec prise EU et UK
- Toutes les piles nécessaires
- Les accessoires de fixation
- 1 x Guide d'installation rapide

- 1 x Carte avec code d'activation SMS
- 1 x Manuel de sécurité et fiche de garantie
- 1 x Certificat de conformité

INSTALLATION

- Uniquement dans des endroits secs

DONNEES PRODUIT

Langues couvertes par le système –
GB, DE, FR, ES, PT, IT, NL = Anglais, Hollandais,
Français, Espagnol, Portugais, Italien, Néerlandais

- Fréquence - 868MHz
- Portée sans fil : 1000m (champ libre)
- Température de fonctionnement: -10°C à +55°C

	<p>Hub evohome security sans fil Ref: SUE8EU-STD-E</p> <ul style="list-style-type: none"> • Service de notifications par email gratuit • Jusqu'à 32 accessoires par installation • Câble Ethernet pour connexion IP • Contrôle • LED d'information sur l'état du système • Alimentation 230V~ à 6.5V /2A (4 x piles rechargeables AA batteries (fournie) • Mémoire 24h (en cas de coupure) • Indicateur de pile faible • Dimensions 190 x 123 x 35 mm
	<p>Détecteur de mouvement sans fil spécial animaux (PIR) Ref : IRPI8EZ</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jusqu'à 36kg • Portée de détection 10 x 12m • 1 pile CR123A d'une durée de vie moyenne de 4 ans (fournie) • Dimensions 112 x 60 x 40 mm
	<p>Détecteur d'ouverture sans fil pour portes et fenêtres Ref : DO8EZ</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 pile CR123A d'une durée de vie moyenne de 5 ans. (fournie) • Dimensions 102 x 22 x 23 mm

	<p>Télécommande porte-clés sans fil</p> <p>Ref. : TCC800M</p> <ul style="list-style-type: none">• 4 boutons• 3 indicateurs LED• 1 pile CR2032 d'une durée de vie moyenne de 4 ans (fournie)• Dimensions 56 x 48 x 9 mm
---	---

Information importante sur la compatibilité : les détecteurs CAMIR8EZ, IRPI8EZ et DO8EZ ne sont pas compatibles avec les centrales d'alarme Honeywell Galaxy Flex/Galaxy Dimension et Domonial

DONNEES DU PACKAGING

PRODUIT SEUL

Code EAN: 5004100969392

Poids: approx. 2000g

Dimension du pack: 160 x 320 x 160mm

PACK STANDARD

Quantité: 4