

## 5 Reeks DC515SHGP2

### Draadloze draagbare plug-in deurbel met slaapstand, nachtlicht en drukknop – Wit

De Honeywell DC515SHGP2 kit voor huis en tuin is stijlvol en compact en heeft een hoogwaardige klankkwaliteit. Hij heeft een slaapstand zodat u ongestoord kunt ontspannen en door het innovatieve nachtlicht met 7 verschillende kleuren kunt u in het donker zien waar u loopt. Plaats de plug-in deurbel in uw woning en neem de draagbare deurbel met u mee in de tuin, zo weet u het altijd als er iemand aan de deur staat.



### Inhoud verpakking:

1 x Draadloze draagbare deurbel, 1 x Draadloze plug-in deurbel, 1 x Draadloze drukknop, 1 x CR2032 (3V) batterij, 1 x Beknopte handleiding, 1 x Veiligheid en garantie, 1 x Conformiteitsverklaring,

### Belangrijkste kenmerken en voordelen:

**Kit voor huis en tuin** - Met deze flexibele deurbelkit mist u nooit een bezoeker. Plaats de plug-in deurbel in uw huis en neem de draagbare deurbel met u mee in de tuin, zo weet u het altijd als er iemand aan de deur staat.

**Mis geen enkele bezoeker of levering** - Neem uw draagbare deurbel overal rond uw huis en tuin mee. De Honeywell ActivLink™ technologie biedt een draadloos bereik van maximaal 150 meter. Het maximale volume van 84 dB kan men tot op 80 meter afstand horen.

-

**Gemoedsrust** - Gemoedsrust voor de bezoeker dankzij het LED-indicatielampje op de drukknop en gemoedsrust voor u, dankzij de geheime klopfunctie met een andere beltoon zodat u weet of het een familielid of vriend is die aan de deur staat. Met de onderlinge koppeling van Honeywell ActivLink™ kunt u uw deurbel met Honeywell alarmsystemen en hun accessoires linken. Het biedt u volledige gemoedsrust en de mogelijkheid uw systeem voor woningbeveiliging aan te passen aan uw wensen.

**Visuele waarschuwingen** - Funktionerna ljusslinga och LED-blixtljus är diskreta men effektiva visuella varningar som kompletterar den melodi du valt eller varnar dig när du inte kan höra dörrklockan. Nattläget ger också ett mjukt och behagligt svagt ljus som vägleder dig i mörkret.

**Revolutionair ontwerp** - Onze deurbellen zijn compact en hebben een prachtige harmonieuze vormgeving, afgestemd op uw woning, met een kleurenpalet van wit en grijs.

**Gemoedsrust** - Gemoedsrust voor de bezoeker dankzij het LED-indicatielampje op de drukknop en gemoedsrust voor u, dankzij de geheime klopfunctie met een andere beltoon zodat u weet of het een familielid of vriend is die aan de deur staat. Met de onderlinge koppeling van Honeywell ActivLink™ kunt u uw deurbel met Honeywell alarmsystemen en hun accessoires linken. Het biedt u volledige gemoedsrust en de mogelijkheid uw systeem voor woningbeveiliging aan te passen aan uw wensen.

**Betrouwbaarheid en kwaliteit** - Honeywell ActivLink™, maakt gebruik van de frequentie van 868 MHz en is ons innovatieve draadloze protocol dat een groter bereik, langere levensduur van de batterijen (tot 2 jaar) en een verhoogde stabiliteit van de verbinding biedt. Productkwaliteit met 2 jaar garantie.

**Compact formaat met een rijk geluid** - Alle Honeywell deurbellen hebben een digitaal versterkte kristalheldere klank. Het geluid is goed te horen zowel binnenshuis als in de tuin. Ze zijn toonaangevend in geluidskwaliteit en hun omvang is verrassend klein.

**Eenvoudig te installeren** - Alle Honeywell deurbellen zijn vooraf gelinkt en klaar voor gebruik. Optionele installatie zonder schroeven en een gemakkelijk te openen batterijcompartiment zorgen ervoor dat u in enkele minuten alles kunt instellen. Bovendien krijgt u op alle producten 2 jaar garantie.

## Specificaties:

<b>Draadloze draagbare deurbel</b>	
Kleur	Wit
Aan de wand gemonteerd	Optioneel
Frequentie / Draadloos bereik*	868MHz / 150m
Hoorbaar bereik (volume)	80m (84dB)
Beltonen	6
Geluid	Volumeregeling / Slaapstand en geluid uit-modus / Ingebouwde sirene
Alarmtijd (minuten)	2 (Interne sirenestand )
Visuele waarschuwingen	Ledlampje / 8 halo-licht kleuren / LED Strobe
Kleuren halo-licht	Rood, Groen, Blauw, Cyaan, Magenta, Geel, Wit, Ambergrijs
Stroomvoorziening	Batterij: 3 x LR6 (AA) 1.5V - (niet inbegrepen)
Levensduur van batterij (jaar)	2
Batterijfuncties	Batterij 'laag' indicatie / Gemakkelijk te openen batterijcompartiment
Maximale apparaatcapaciteit	4 x Draadloze drukknop/Draadloze bewegingsensor/Draadloze deur- en raamsensor
Fabrieksreset	Ja
Bedrijfstemperatuur / Opslagtemperatuur	0°C voor +40°C/-20°C voor +60°C
Afmetingen (mm) / gewicht (g)	70 (h) x 70 (b) x 42.5 (d) / 130 (g)
Bevestigingen	Beugels / Pluggen / Schroeven

<b>Draadloze plug-in deurbel</b>	
Kleur	Wit
Aan de wand gemonteerd	Nee
Frequentie / Draadloos bereik*	868MHz / 150m
Hoorbaar bereik (volume)	80m (84dB)
Beltonen	6
Geluid	Volumeregeling / Slaapstand en geluid uit-modus / Ingebouwde sirene
Alarmtijd (minuten)	2 (Interne sirenestand )
Visuele waarschuwingen	Ledlampje / 8 halo-licht kleuren / LED Strobe / Nachtlucht
Kleuren halo-licht	Rood, Groen, Blauw, Cyaan, Magenta, Geel, Wit, Ambergrijs
Stroomvoorziening	Netvoeding : 100-240V 50-60Hz 300mA
Maximale apparaatcapaciteit	4 x Draadloze drukknop/Draadloze bewegingsensor/Draadloze deur- en raamsensor
Fabrieksreset	Ja
Bedrijfstemperatuur / Opslagtemperatuur	0°C voor +40°C/-20°C voor +60°C
Afmetingen (mm) / gewicht (g)	70 (h) x 70 (b) x 76.5 (d) / 140 (g)

## Draadloze drukknop

Kleur	Wit
Aan de wand gemonteerd	Optioneel
Montageopties zonder schroeven (kleefpads)	Ja
Frequentie / Draadloos bereik*	868MHz / 200m
Visuele waarschuwingen	LED-indicatielampje
Stroomvoorziening	Batterij: 1 x CR2032 (3V) - (inbegrepen)
Levensduur van batterij (jaar)	2
Batterijfuncties	Batterij 'laag' indicatie / Gemakkelijk te openen batterijcompartiment
Design drukknop	Horizontaal naast elkaar
Druknaamplaatje	Ja
IP-classificatie	IP55
Bedrijfstemperatuur / Opslagtemperatuur	-20°C voor +50°C/-20°C voor +60°C
Afmetingen (mm) / gewicht (g)	30 (h) x 70 (b) x 16 (d) / 23.5 (g)
Bevestigingen	Beugels / Pluggen / Schroeven / Kleefpads

## Verpakking

EAN Code	5004100965189
Afmetingen verpakking (mm) / Gewicht (g)	216 (h) x 150 (b) x 88 (d) / 565 (g)
Standaard verpakkinghoeveelheid	4

\* Gemeten in het open veld. Muren, plafonds en metalen structuren beperken het maximum zendbereik.