





## PARTOU S IP 92725 B

25216 9220 B

BESCHIKBAAR IN  
**ZWART** 25216 9220 B  
**WIT** 25216 9220 W



 [Bekijk op website](#)

### Algemene info

<b>LOCATIE</b>	binnen
<b>INSTALLATIE</b>	Plafond Inbouw
<b>ZAAGMAAT/OPENING (MM)</b>	square - 76 x 76
<b>INBOUWDIEPTE (MM)</b>	100
<b>DIKTE MONTAGEOPPERVLAK (MM)</b>	min.5
<b>STOF EN WATERDICHTHEID</b>	IP44/20
<b>GEWICHT (KG)</b>	0.2
<b>RICHTBAARHEID</b>	niet richtbaar
<b>INFO</b>	REFLECTOR FL-25° EXCL.LED POWER SUPPLY 350-500mA-DC

### Elektrische info

<b>KLASSE</b>	III
<b>ENERGIE KLASSE</b>	E

### Info lichtbron











Lightsource Name	LED
Lichtbron	LED array 5,8-8,6W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 702-974lm
TM-30-15 Waarden	Rf: 89 / Rg: 100
SDCM	SDCM1
Risk-groep	RG1
LM80	L90B10 > 50000
LED techniek (lichtbron)	974lm // 8,6W // 113lm/W
LED techniek (toestel)	748lm // 10W // 76lm/W

### Benodigdheden

LED POWER SUPPLY 350 / 500mA-DC DIM

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding: [25216\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)

**PLAFOND COMPATIBILITEIT**

Ceiling Type	Mounting Kit
 <b>System ceiling</b>	-
 <b>Plasterboard</b>	-
 <b>Stucanet</b>	-
 <b>Wood</b>	-
 <b>Concrete</b>	-
 <b>Concrete + plaster</b>	-
 <b>Lintel + plaster</b>	-
 <b>Hollow-core slab</b>	-
 <b>Hollow-core slab + plaster</b>	-
 <b>Stretched ceiling</b>	-


**PARTOU S IP 92725 B**

25216 9220 B

**VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE**


**LED voedingen**

#




**300 48 350 ED1** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM1

1->2




**300 48 350 ED5** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5

1->2




**300 48 350 MDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL

1->2




**300 48 350 WDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W WDL

1->2




**300 48 500 ED1** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM1

1->2




**300 48 500 ED5** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5

1->2




**300 48 500 MDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W MDL

1->2



**300 48 500 WDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W WDL

1->2




**300 90 61** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6

1->2 / 1->2

**PARTOU S IP 92725 B**


25216 9220 B



**300 90 63**

LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9


1->4(4) / 1->4(3)



**300 90 64**

LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7


1->3(2) / 1->2(1)



**300 90 67**

LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9


1->2 / -



**300 90 68**

LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5


1->2(2) / 1->2(1)



**300 90 69**

LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9


2->6(6) / 1->6(4)



**300 90 91**

LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 15W


2(1)



**300 90 124**

LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7


1->2(2) / 1->2(1)



**300 90 125**

LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5


1->2(2) / 1->2(1)



**300 90 135**

LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV

3->4 / 2->4



**21012 0010**


LED POWER SUPPLY MULTI POWER

1->2 / 1->2



**PARTOU S IP 92725 B**


25216 9220 B



**21012 0021**

LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1


1->3 / 1->3



**21012 0035**

LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5


1->3 / 1->3



**21012 004W**

LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL


1->4(4) / 1->4(3)



**21012 005W**

LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL


1->3 / 1->3



**21012 0258**

LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 10W DIM8


1



**21012 0268**

LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 15W DIM8


2->2



**21012 0278**

LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 20W DIM8


1



**21012 0288**

LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 36W DIM8


2->2



**21012 0298**

LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8

1->2 / 1->2




**21012 0308**

LED POWER SUPPLY 350mA / 7,35W DIM8

1

**PARTOU S IP 92725 B**


25216 9220 B



**21012 0318**

LED POWER SUPPLY 500mA / 10W DIM8


1



**21032 0295**

LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5

1->2



**21032 0305**

LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5

1->2

Notes: