



PARTOU OK 92737 B-B


25214 9230 B-B

DISPONIBLE EN

NOIR-NOIR 25214 9230 B-B

NOIR-CHROME FONCÉ 25214 9230 B-DC

BLANC-BLANC 25214 9230 W-W



 [Voir sur le site Web](#)

Informations générales

| | |
|--|---|
| EMPLACEMENT | interieur |
| INSTALLATION | Plafond Encastré |
| FORME / TAILLE DE DÉCOUPE (MM) | circulaire - 76 |
| PROFONDEUR D'ENCASTREMENT (MM) | 90 |
| ÉPAISSEUR DE LA SURFACE DE MONTAGE (MM) | min.5 |
| PROTECTION CONTRE LA PÉNÉTRATION | IP20 |
| POIDS (KG) | 0.2 |
| ORIENTATION | 0° à 20° inclinable |
| INFORMATIONS | REFLECTOR WFL-37° EXCL.LED POWER SUPPLY 350-500mA-DC |

Informations électriques

| | |
|-------------------------|-----|
| CLASSE | III |
| CLASSE D'ÉNERGIE | E |

Info Source lumineuse

| | |
|-----------------------------------|--|
| Lightsource Name | LED |
| Source de lumière | LED array 5,8-8,6W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 702-974lm |
| Valeurs TM-30 | Rf: 89 / Rg: 100 |
| SDCM | SDCM1 |
| Groupe de risque | RG1 |
| LM80 | L90B10 > 50000 |
| Techniques LED (source lumineuse) | 974lm // 8,6W // 113lm/W |
| Techniques LED (luminaire) | 823lm // 10W // 83lm/W |

Conditions

LED POWER SUPPLY 350 / 500mA-DC DIM

Options














PLASTERKIT 101

PARTOU OK 92737 B-B

25214 9230 B-B

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel: [25214_XXX0_HAND.pdf](#)

COMPATIBILITÉ DU PLAFOND

| Ceiling Type | Mounting Kit | |
|---|--|----------|
|  System ceiling | - | |
|  Plasterboard | - | |
|  Stucanet | - | |
|  Wood | - | |
|  Concrete | - | |
|  Concrete + plaster |  PLASTERKIT 101 | Required |
|  Lintel + plaster |  PLASTERKIT 101 | Required |
|  Hollow-core slab | - | |
|  Hollow-core slab + plaster |  PLASTERKIT 101 | Required |
|  Stretched ceiling | - | |


PARTOU OK 92737 B-B

25214 9230 B-B

TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION


les alimentations led

#




300 48 350 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM1

1->2




300 48 350 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5

1->2




300 48 350 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL

1->2




300 48 350 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W WDL

1->2




300 48 500 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM1

1->2




300 48 500 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5

1->2



300 48 500 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W MDL

1->2



300 48 500 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W WDL

1->2



300 90 61 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6

1->2 / 1->2

PARTOU OK 92737 B-B

25214 9230 B-B



300 90 63

LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9


1->4(4) / 1->4(3)



300 90 64

LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7

1->3(2) / 1->2(1)



300 90 67

LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9

1->2 / -



300 90 68

LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5


1->2(2) / 1->2(1)



300 90 69

LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9

2->6(6) / 1->6(4)



300 90 91

LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 15W


2(1)



300 90 124

LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7


1->2(2) / 1->2(1)



300 90 125

LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5


1->2(2) / 1->2(1)



300 90 135

LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV

3->4 / 2->4



21012 0010











LED POWER SUPPLY MULTI POWER

1->2 / 1->2




PARTOU OK 92737 B-B

25214 9230 B-B

| | | | | |
|--|-------------------|---|-------------------|--------------------------|
|  | 21012 0021 | LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1 | 1->3 / 1->3 | <input type="checkbox"/> |
|  | 21012 0035 | LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5 | 1->3 / 1->3 | <input type="checkbox"/> |
|  | 21012 004W | LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL | 1->4(4) / 1->4(3) | <input type="checkbox"/> |
|  | 21012 005W | LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL | 1->3 / 1->3 | <input type="checkbox"/> |
|  | 21012 0258 | LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 10W DIM8 | 1 | <input type="checkbox"/> |
|  | 21012 0268 | LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 15W DIM8 | 2->2 | <input type="checkbox"/> |
|  | 21012 0278 | LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 20W DIM8 | 1 | <input type="checkbox"/> |
|  | 21012 0288 | LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 36W DIM8 | 2->2 | <input type="checkbox"/> |
|  | 21012 0298 | LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8 | 1->2 / 1->2 | <input type="checkbox"/> |
|  | 21012 0308 | LED POWER SUPPLY 350mA / 7,35W DIM8 | 1 | <input type="checkbox"/> |

PARTOU OK 92737 B-B


25214 9230 B-B



21012 0318

LED POWER SUPPLY 500mA / 10W DIM8


1



21032 0295

LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5

1->2




21032 0305

LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5

1->2

les plaques au plâtre



202 11 19 PLASTERKIT 101

Notes: