

## PLAT-OH! 92736 W-W



29511 9220 W-W

BESCHIKBAAR IN

**ZWART-ZWART** 29511 9220 B-B

**ZWART-GOUD KLEUR** 29511 9220 B-GC

**WIT-WIT** 29511 9220 W-W



 [Bekijk op website](#)

### Algemene info

<b>LOCATIE</b>	binnen
<b>INSTALLATIE</b>	Plafond Inbouw
<b>ZAAGMAAT/OPENING (MM)</b>	rond - 76
<b>INBOUWDIEPTE (MM)</b>	55
<b>DIKTE MONTAGEOPPERVLAK (MM)</b>	max.12,5
<b>STOF EN WATERDICHTHEID</b>	IP20
<b>GEWICHT (KG)</b>	0.2
<b>RICHTBAARHEID</b>	0° tot 30° zwenkbaar
<b>INFO</b>	REFLECTOR FL-36° EXCL.LED POWER SUPPLY 500mA-DC

### Elektrische info

<b>KLASSE</b>	III
<b>ENERGIE KLASSE</b>	E

### Info lichtbron

Lightsource Name	LED
Lichtbron	LED array 5,8-8,6W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 753-1041lm
TM-30-15 Waarden	Rf: 89 / Rg: 100
SDCM	SDCM1
Risk-groep	RG1
LM80	L90B10 > 50000
LED techniek (lichtbron)	1041lm // 8,6W // 121lm/W
LED techniek (toestel)	709lm // 10W // 72lm/W

### Benodigheden





LED POWER SUPPLY 350 / 500mA-DC

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding: [29511\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)

# PLAT-OH! 92736 W-W

29511 9220 W-W

## PLAFOND COMPATIBILITEIT

Ceiling Type	Mounting Kit
 System ceiling	-
 Plasterboard	-
 Stucanet	-
 Wood	-

**PLAT-OH! 92736 W-W**

29511 9220 W-W

**VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE**


**LED voedingen**

#




**300 48 350 ED1** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM1

1->2




**300 48 350 ED5** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5

1->2




**300 48 350 MDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL

1->2




**300 48 350 WDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W WDL

1->2




**300 48 500 ED1** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM1

1->2




**300 48 500 ED5** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5

1->2




**300 48 500 MDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W MDL

1->2



**300 48 500 WDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W WDL

1->2




**300 90 61** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6

1->2 / 1->2

**PLAT-OH! 92736 W-W**


29511 9220 W-W



**300 90 63**

LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9


1->4(4) / 1->3(3)



**300 90 64**

LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7


1->2(2) / 1->2(1)



**300 90 67**

LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9


1->2 / -



**300 90 68**

LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5

1->2(2) / 1->2(1)



**300 90 69**

LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9


2->6(6) / 1->6(4)



**300 90 124**

LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7


1->2(2) / 1->2(1)



**300 90 125**

LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5


1->2(2) / 1->2(1)



**300 90 135**

LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV


3->4 / 2->4



**21012 0010**

LED POWER SUPPLY MULTI POWER

1->2 / 1->2



**21012 0021**


LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1

1->3 / 1->2



## PLAT-OH! 92736 W-W


29511 9220 W-W



**21012 0035**

LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5


1->3 / 1->2



**21012 004W**

LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL


1->4(4) / 1->3(3)



**21012 005W**

LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL


1->3 / 1->2



**21012 0268**

LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 15W DIM8


2->2 / 2->2



**21012 0278**

LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 20W DIM8


1



**21012 0288**

LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 36W DIM8


2->2



**21012 0298**

LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8


1->2 / 1->2 / 1->2



**21012 0308**

LED POWER SUPPLY 350mA / 7,35W DIM8


1



**21012 0318**

LED POWER SUPPLY 500mA / 10W DIM8

1




**21032 0295**

LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5

1->2

**PLAT-OH! 92736 W-W**

29511 9220 W-W



**21032 0305**

LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5

1->2



Notes: