



## PARTOU OK 92737 W-W


25214 9230 W-W

BESCHIKBAAR IN

**ZWART-ZWART** 25214 9230 B-B

**ZWART-DONKER CHROOM** 25214 9230 B-DC

**WIT-WIT** 25214 9230 W-W



 [Bekijk op website](#)

### Algemene info

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| <b>LOCATIE</b>                     | binnen  |
| <b>INSTALLATIE</b>                 | Plafond Inbouw  |
| <b>ZAAGMAAT/OPENING (MM)</b>       | rond - 76   |
| <b>INBOUWDIEPTE (MM)</b>           | 90  |
| <b>DIKTE MONTAGEOPPERVLAK (MM)</b> | min.5   |
| <b>STOF EN WATERDICHTHEID</b>      | IP20  |
| <b>GEWICHT (KG)</b>                | 0.2   |
| <b>RICHTBAARHEID</b>               | 0° tot 20° zwenkbaar                                    |
| <b>INFO</b>                        | REFLECTOR WFL-37°<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 350-500mA-DC |

### Elektrische info

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| <b>KLASSE</b>         | III |
| <b>ENERGIE KLASSE</b> | E   |

### Info lichtbron

|                          |  |
|--------------------------|--|
| Lightsource Name         | LED  |
| Lichtbron                | LED array 5,8-8,6W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 702-974lm |
| TM-30-15 Waarden         | Rf: 89 / Rg: 100   |
| SDCM                     | SDCM1  |
| Risk-groep               | RG1  |
| LM80                     | L90B10 > 50000   |
| LED techniek (lichtbron) | 974lm // 8,6W // 113lm/W                                 |
| LED techniek (toestel)   | 823lm // 10W // 83lm/W                                   |

### Benodigdheden

LED POWER SUPPLY 350 / 500mA-DC DIM

### Opties














PLASTERKIT 101

## PARTOU OK 92737 W-W

25214 9230 W-W

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding: [25214\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)

### PLAFOND COMPATIBILITEIT

| Ceiling Type  | Mounting Kit   |          |
|---|--|----------|
|  System ceiling               | -  |          |
|  Plasterboard                 | -  |          |
|  Stucanet                     | -  |          |
|  Wood                        | -  |          |
|  Concrete                   | -  |          |
|  Concrete + plaster         |  PLASTERKIT 101 | Required |
|  Lintel + plaster           |  PLASTERKIT 101 | Required |
|  Hollow-core slab           | -  |          |
|  Hollow-core slab + plaster |  PLASTERKIT 101 | Required |
|  Stretched ceiling          | -  |          |

**PARTOU OK 92737 W-W**

25214 9230 W-W

**VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE**


**LED voedingen**

#



**300 48 350 ED1** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM1

1->2



**300 48 350 ED5** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5

1->2



**300 48 350 MDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL

1->2



**300 48 350 WDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W WDL

1->2



**300 48 500 ED1** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM1

1->2



**300 48 500 ED5** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5

1->2



**300 48 500 MDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W MDL

1->2



**300 48 500 WDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W WDL

1->2



**300 90 61** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6

1->2 / 1->2

**PARTOU OK 92737 W-W**

25214 9230 W-W



**300 90 63**

LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9

1->4(4) / 1->4(3)



**300 90 64**

LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7

1->3(2) / 1->2(1)



**300 90 67**

LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9

1->2 / -



**300 90 68**

LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5


1->2(2) / 1->2(1)



**300 90 69**

LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9

2->6(6) / 1->6(4)



**300 90 91**

LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 15W


2(1)



**300 90 124**

LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7


1->2(2) / 1->2(1)



**300 90 125**

LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5


1->2(2) / 1->2(1)



**300 90 135**

LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV

3->4 / 2->4



**21012 0010**











LED POWER SUPPLY MULTI POWER

1->2 / 1->2




**PARTOU OK 92737 W-W**

25214 9230 W-W

|  |                   |   |                   |                          |
|--|-------------------|---|-------------------|--------------------------|
|   | <b>21012 0021</b> | LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1               | 1->3 / 1->3       | <input type="checkbox"/> |
|   | <b>21012 0035</b> | LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5               | 1->3 / 1->3       | <input type="checkbox"/> |
|    | <b>21012 004W</b> | LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL                | 1->4(4) / 1->4(3) | <input type="checkbox"/> |
|    | <b>21012 005W</b> | LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL        | 1->3 / 1->3       | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>21012 0258</b> | LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 10W DIM8 | 1                 | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>21012 0268</b> | LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 15W DIM8 | 2->2              | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>21012 0278</b> | LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 20W DIM8 | 1                 | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>21012 0288</b> | LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 36W DIM8 | 2->2              | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>21012 0298</b> | LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8 | 1->2 / 1->2       | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>21012 0308</b> | LED POWER SUPPLY 350mA / 7,35W DIM8             | 1                 | <input type="checkbox"/> |

## PARTOU OK 92737 W-W


25214 9230 W-W



**21012 0318**

LED POWER SUPPLY 500mA / 10W DIM8


1



**21032 0295**

LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5

1->2




**21032 0305**

LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5

1->2

### Pleisterkits



**202 11 19** PLASTERKIT 101

Notes: