





PARTOU S IP 92737 B

25216 9230 B

DISPONIBLE EN
NOIR 25216 9230 B
BLANC 25216 9230 W



 [Voir sur le site Web](#)

Informations générales

EMPLACEMENT	interieur
INSTALLATION	Plafond Encastré
FORME / TAILLE DE DÉCOUPE (MM)	rectangle - 76 x 76
PROFONDEUR D'ENCASTREMENT (MM)	100
ÉPAISSEUR DE LA SURFACE DE MONTAGE (MM)	min.5
PROTECTION CONTRE LA PÉNÉTRATION	IP44/20
POIDS (KG)	0.2
ORIENTATION	non réglable
INFORMATIONS	REFLECTOR WFL-37° EXCL.LED POWER SUPPLY 350-500mA-DC

Informations électriques

CLASSE	III
CLASSE D'ÉNERGIE	E

Info Source lumineuse

Lightsource Name	LED
Source de lumière	LED array 5,8-8,6W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 702-974lm
Valeurs TM-30	Rf: 89 / Rg: 100
SDCM	SDCM1
Groupe de risque	RG1
LM80	L90B10 > 50000
Techniques LED (source lumineuse)	974lm // 8,6W // 113lm/W
Techniques LED (luminaire)	756lm // 10W // 76lm/W

Conditions

LED POWER SUPPLY 350 / 500mA-DC DIM

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel: [25216_XXX0_HAND.pdf](#)

PARTOU S IP 92737 B

25216 9230 B

COMPATIBILITÉ DU PLAFOND

Ceiling Type	Mounting Kit
 System ceiling	-
 Plasterboard	-
 Stucanet	-
 Wood	-
 Concrete	-
 Concrete + plaster	-
 Lintel + plaster	-
 Hollow-core slab	-
 Hollow-core slab + plaster	-
 Stretched ceiling	-

PARTOU S IP 92737 B

25216 9230 B

TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION

les alimentations led

#



300 48 350 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM1

1->2



300 48 350 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5

1->2



300 48 350 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL

1->2



300 48 350 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W WDL

1->2



300 48 500 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM1

1->2



300 48 500 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5

1->2



300 48 500 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W MDL

1->2



300 48 500 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W WDL

1->2




300 90 61 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6

1->2 / 1->2

PARTOU S IP 92737 B


25216 9230 B



300 90 63

LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9


1->4(4) / 1->4(3)



300 90 64

LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7


1->3(2) / 1->2(1)



300 90 67

LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9


1->2 / -



300 90 68

LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5

1->2(2) / 1->2(1)



300 90 69

LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9

2->6(6) / 1->6(4)



300 90 91

LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 15W

2(1)



300 90 124

LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7

1->2(2) / 1->2(1)



300 90 125

LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5

1->2(2) / 1->2(1)



300 90 135

LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV

3->4 / 2->4



21012 0010


LED POWER SUPPLY MULTI POWER

1->2 / 1->2



PARTOU S IP 92737 B


25216 9230 B



21012 0021

LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1


1->3 / 1->3



21012 0035

LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5


1->3 / 1->3



21012 004W

LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL


1->4(4) / 1->4(3)



21012 005W

LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL


1->3 / 1->3



21012 0258

LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 10W DIM8


1



21012 0268

LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 15W DIM8


2->2



21012 0278

LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 20W DIM8


1



21012 0288

LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 36W DIM8


2->2



21012 0298

LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8

1->2 / 1->2




21012 0308

LED POWER SUPPLY 350mA / 7,35W DIM8

1

PARTOU S IP 92737 B


25216 9230 B



21012 0318

LED POWER SUPPLY 500mA / 10W DIM8


1



21032 0295

LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5

1->2



21032 0305

LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5

1->2

Notes: