

## PLAT-OH! 92723 W-W



29511 9210 W-W

BESCHIKBAAR IN

**ZWART-ZWART** 29511 9210 B-B

**ZWART-GOUD KLEUR** 29511 9210 B-GC

**WIT-WIT** 29511 9210 W-W



 [Bekijk op website](#)

### Algemene info

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| <b>LOCATIE</b>                     | binnen   |
| <b>INSTALLATIE</b>                 | Plafond Inbouw                                     |
| <b>ZAAGMAAT/OPENING (MM)</b>       | rond - 76  |
| <b>INBOUWDIEPTE (MM)</b>           | 55   |
| <b>DIKTE MONTAGEOPPERVLAK (MM)</b> | max.12,5   |
| <b>STOF EN WATERDICHTHEID</b>      | IP20   |
| <b>GEWICHT (KG)</b>                | 0.2  |
| <b>RICHTBAARHEID</b>               | 0° tot 30° zwenkbaar                               |
| <b>INFO</b>                        | REFLECTOR FL-23°<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 500mA-DC |

### Elektrische info

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| <b>KLASSE</b>         | III |
| <b>ENERGIE KLASSE</b> | E   |

### Info lichtbron

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Lightsource Name         | LED   |
| Lichtbron                | LED array 5,8-8,6W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 753-1041lm |
| TM-30-15 Waarden         | Rf: 89 / Rg: 100  |
| SDCM                     | SDCM1   |
| Risk-groep               | RG1   |
| LM80                     | L90B10 > 50000  |
| LED techniek (lichtbron) | 1041lm // 8,6W // 121lm/W                                 |
| LED techniek (toestel)   | 748lm // 10W // 76lm/W                                    |

### Benodigheden



LED POWER SUPPLY 350 / 500mA-DC

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding: [29511\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)

# PLAT-OH! 92723 W-W

29511 9210 W-W

## PLAFOND COMPATIBILITEIT

| Ceiling Type  | Mounting Kit |
|---|--------------|
|  System ceiling | -            |
|  Plasterboard   | -            |
|  Stucanet       | -            |
|  Wood           | -            |


**PLAT-OH! 92723 W-W**

29511 9210 W-W

**VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE**


**LED voedingen**

#




**300 48 350 ED1** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM1

1->2




**300 48 350 ED5** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5

1->2




**300 48 350 MDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL

1->2




**300 48 350 WDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W WDL

1->2




**300 48 500 ED1** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM1

1->2




**300 48 500 ED5** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5

1->2




**300 48 500 MDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W MDL

1->2



**300 48 500 WDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W WDL

1->2




**300 90 61** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6

1->2 / 1->2

**PLAT-OH! 92723 W-W**


29511 9210 W-W



**300 90 63**

LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9


1->4(4) / 1->3(3)



**300 90 64**

LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7


1->2(2) / 1->2(1)



**300 90 67**

LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9


1->2 / -



**300 90 68**

LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5


1->2(2) / 1->2(1)



**300 90 69**

LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9

2->6(6) / 1->6(4)



**300 90 124**

LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7


1->2(2) / 1->2(1)



**300 90 125**

LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5


1->2(2) / 1->2(1)



**300 90 135**

LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV


3->4 / 2->4



**21012 0010**

LED POWER SUPPLY MULTI POWER

1->2 / 1->2



**21012 0021**


LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1

1->3 / 1->2



**PLAT-OH! 92723 W-W**


29511 9210 W-W



**21012 0035**

LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5


1->3 / 1->2



**21012 004W**

LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL


1->4(4) / 1->3(3)



**21012 005W**

LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL


1->3 / 1->2



**21012 0268**

LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 15W DIM8


2->2 / 2->2



**21012 0278**

LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 20W DIM8


1



**21012 0288**

LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 36W DIM8


2->2



**21012 0298**

LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8


1->2 / 1->2 / 1->2



**21012 0308**

LED POWER SUPPLY 350mA / 7,35W DIM8


1



**21012 0318**

LED POWER SUPPLY 500mA / 10W DIM8

1




**21032 0295**

LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5

1->2

**PLAT-OH! 92723 W-W**

29511 9210 W-W



**21032 0305**

LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5

1->2



Notes: