



## NIME II AIR 92735 PRIM

26412 9220 PRIM

DISPONIBLE EN  
APPRET 26412 9220 PRIM



 [Voir sur le site Web](#)

### Informations générales

<b>EMPLACEMENT</b>	interieur
<b>INSTALLATION</b>	Plafond Encastré
<b>FORME / TAILLE DE DÉCOUPE (MM)</b>	circulaire - Ø KIT
<b>PROTECTION CONTRE LA PÉNÉTRATION</b>	IP20
<b>POIDS (KG)</b>	0.2
<b>ORIENTATION</b>	non réglable
<b>INFORMATIONS</b>	LENS FL-35° EXCL.LED POWER SUPPLY 350-500mA-DC

### Informations électriques

<b>CLASSE</b>	III
<b>CLASSE D'ÉNERGIE</b>	G

### Info Source lumineuse

Lightsource Name	LED
Source de lumière	LED array 3,9-5,7W / CRI>90 (R9: 56) / 2700K / 385-519lm
Valeurs TM-30	Rf: 91 / Rg: 99
SDCM	SDCM2
Groupe de risque	RG2 (threshold 0,6m)
LM80	L90B10 > 41000
Techniques LED (source lumineuse)	519lm // 5,7W // 90lm/W
Techniques LED (luminaire)	322lm // 7W // 49lm/W

### Conditions









MOUNTING KIT AIR 105  
LED POWER SUPPLY 350 / 500mA-DC DIM

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel: [26412\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)

## NIME II AIR 92735 PRIM

26412 9220 PRIM

### COMPATIBILITÉ DU PLAFOND

Ceiling Type	Mounting Kit	
 <b>Ventilation in plasterboard</b>	 MOUNTING KIT SIDE AIR ONLY 1	Required
	 MOUNTING KIT SIDE AIR 105	Required
	 MOUNTING KIT NO AIR 105	Required
 <b>Ventilation in concrete + plaster</b>	 MOUNTING KIT NO AIR 105	Required
	 MOUNTING KIT TOP AIR 105	Required
	 MOUNTING KIT TOP AIR ONLY 1	Required


# NIME II AIR 92735 PRIM

26412 9220 PRIM

## TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION


### les alimentations led

#




**300 48 350 ED1** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM1

1->3




**300 48 350 ED5** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5

1->3




**300 48 350 MDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL

1->3




**300 48 350 WDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W WDL

1->3




**300 48 500 ED1** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM1

1->3




**300 48 500 ED5** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5

1->3




**300 48 500 MDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W MDL

1->3



**300 48 500 WDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W WDL

1->3




**300 90 61** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6

1->3 / 1->3

**NIME II AIR 92735 PRIM**


26412 9220 PRIM



**300 90 63**

LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9


1->6(6) / 1->5(5)



**300 90 64**

LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7


2->4(3) / 1->4(2)



**300 90 67**

LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9


1->3



**300 90 68**

LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5


1->4(3) / 1->4(2) / 1->3(2)



**300 90 69**

LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9


3->9(9) / 1->9(6)



**300 90 124**

LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7


2->4(3) / 1->3(2) / 1->3(2)



**300 90 125**

LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5


2->4(3) / 1->3(2) / 1->3(2)



**300 90 135**

LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV


5->7 / 4->7 / 4->6



**21012 0010**

LED POWER SUPPLY MULTI POWER

2->3 / 2->3



**21012 0021**











LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1

2->4 / 2->4



# NIME II AIR 92735 PRIM

26412 9220 PRIM


	<b>21012 0035</b>	LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5	2->4 / 2->4 <input type="checkbox"/>
	<b>21012 004W</b>	LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL	1->6(6) / 1->5(5) <input type="checkbox"/>
	<b>21012 005W</b>	LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL	2->4 / 1->4 / 2->4 <input type="checkbox"/>
	<b>21012 0258</b>	LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 10W DIM8	2->2 <input type="checkbox"/>
	<b>21012 0268</b>	LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 15W DIM8	3->3 <input type="checkbox"/>
	<b>21012 0278</b>	LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 20W DIM8	2->2 <input type="checkbox"/>
	<b>21012 0288</b>	LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 36W DIM8	4->4 <input type="checkbox"/>
	<b>21012 0298</b>	LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8	1->3 / 1->3 / 1->3 <input type="checkbox"/>
	<b>21032 0295</b>	LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5	1->3 <input type="checkbox"/>
	<b>21032 0305</b>	LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5	1->3 <input type="checkbox"/>

# NIME II AIR 92735 PRIM


26412 9220 PRIM

## kit de montage - side air + light

---




**29810 0100** MOUNTING KIT SIDE AIR ONLY 1



**29810 0110** MOUNTING KIT SIDE AIR 105

## kit de montage - top air + light


---



**29810 0130** MOUNTING KIT TOP AIR 105

## kit de montage - top air only

---



**29810 0200** MOUNTING KIT TOP AIR ONLY 1

## kit de montage - no air

---



**29810 0120** MOUNTING KIT NO AIR 105

Notes:

 DELTALIGHT®

**NIME II AIR 92735 PRIM**

26412 9220 PRIM