



NIME II AIR 93035 PRIM

26412 9320 PRIM

DISPONIBLE EN
APPRET 26412 9320 PRIM



 [Voir sur le site Web](#)

Informations générales

EMPLACEMENT	interieur
INSTALLATION	Plafond Encastré
FORME / TAILLE DE DÉCOUPE (MM)	circulaire - Ø KIT
PROTECTION CONTRE LA PÉNÉTRATION	IP20
POIDS (KG)	0.2
ORIENTATION	non réglable
INFORMATIONS	LENS FL-35° EXCL.LED POWER SUPPLY 350-500mA-DC

Informations électriques

CLASSE	III
CLASSE D'ÉNERGIE	G

Info Source lumineuse

Lightsource Name	LED
Source de lumière	LED array 3,9-5,7W / CRI>90 (R9: 55) / 3000K / 385-519lm
Valeurs TM-30	Rf: 92 / Rg: 98
SDCM	SDCM2
Groupe de risque	RG2 (threshold 0,6m)
LM80	L90B10 > 41000
Techniques LED (source lumineuse)	519lm // 5,7W // 90lm/W
Techniques LED (luminaire)	322lm // 7W // 49lm/W

Conditions









MOUNTING KIT AIR 105
LED POWER SUPPLY 350 / 500mA-DC DIM

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel: [26412_XXX0_HAND.pdf](#)

NIME II AIR 93035 PRIM

26412 9320 PRIM

COMPATIBILITÉ DU PLAFOND

Ceiling Type	Mounting Kit	
 Ventilation in plasterboard	 MOUNTING KIT SIDE AIR ONLY 1	Required
	 MOUNTING KIT SIDE AIR 105	Required
	 MOUNTING KIT NO AIR 105	Required
 Ventilation in concrete + plaster	 MOUNTING KIT NO AIR 105	Required
	 MOUNTING KIT TOP AIR 105	Required
	 MOUNTING KIT TOP AIR ONLY 1	Required


NIME II AIR 93035 PRIM

26412 9320 PRIM

TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION


les alimentations led

#




300 48 350 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM1

1->3




300 48 350 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5

1->3




300 48 350 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL

1->3




300 48 350 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W WDL

1->3




300 48 500 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM1

1->3




300 48 500 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5

1->3




300 48 500 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W MDL

1->3



300 48 500 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W WDL

1->3



300 90 61 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6

1->3 / 1->3

NIME II AIR 93035 PRIM

26412 9320 PRIM



300 90 63

LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9

1->6(6) / 1->5(5)



300 90 64

LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7

2->4(3) / 1->4(2)



300 90 67

LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9

1->3



300 90 68

LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5


1->4(3) / 1->4(2) / 1->3(2)



300 90 69

LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9


3->9(9) / 1->9(6)



300 90 124

LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7

2->4(3) / 1->3(2) / 1->3(2)



300 90 125

LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5

2->4(3) / 1->3(2) / 1->3(2)



300 90 135

LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV


5->7 / 4->7 / 4->6



21012 0010

LED POWER SUPPLY MULTI POWER

2->3 / 2->3



21012 0021











LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1

2->4 / 2->4



NIME II AIR 93035 PRIM


26412 9320 PRIM

	<p>21012 0035</p>	<p>LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5</p>	<p>2->4 / 2->4</p>	<input type="checkbox"/>
	<p>21012 004W</p>	<p>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL</p>	<p>1->6(6) / 1->5(5)</p>	<input type="checkbox"/>
	<p>21012 005W</p>	<p>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL</p>	<p>2->4 / 1->4 / 2->4</p>	<input type="checkbox"/>
	<p>21012 0258</p>	<p>LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 10W DIM8</p>	<p>2->2</p>	<input type="checkbox"/>
	<p>21012 0268</p>	<p>LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 15W DIM8</p>	<p>3->3</p>	<input type="checkbox"/>
	<p>21012 0278</p>	<p>LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 20W DIM8</p>	<p>2->2</p>	<input type="checkbox"/>
	<p>21012 0288</p>	<p>LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 36W DIM8</p>	<p>4->4</p>	<input type="checkbox"/>
	<p>21012 0298</p>	<p>LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8</p>	<p>1->3 / 1->3 / 1->3</p>	<input type="checkbox"/>
	<p>21032 0295</p>	<p>LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5</p>	<p>1->3</p>	<input type="checkbox"/>
	<p>21032 0305</p>	<p>LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5</p>	<p>1->3</p>	<input type="checkbox"/>


NIME II AIR 93035 PRIM

26412 9320 PRIM

kit de montage - side air + light




29810 0100 MOUNTING KIT SIDE AIR ONLY 1




29810 0110 MOUNTING KIT SIDE AIR 105

kit de montage - top air + light



29810 0130 MOUNTING KIT TOP AIR 105

kit de montage - top air only



29810 0200 MOUNTING KIT TOP AIR ONLY 1

kit de montage - no air



29810 0120 MOUNTING KIT NO AIR 105

Notes:

 DELTALIGHT®

NIME II AIR 93035 PRIM

26412 9320 PRIM