





NIME TRIMLESS 930 PRIM

26411 9300 PRIM

BESCHIKBAAR IN
GRONDLAAG 26411 9300 PRIM



 [Bekijk op website](#)



Algemene info

LOCATIE	binnen
INSTALLATIE	Plafond Inbouw
ZAAGMAAT/OPENING (MM)	rond - Ø KIT
INBOUWDIEPTE (MM)	150
STOF EN WATERDICHTHEID	IP20
GEWICHT (KG)	0.5
RICHTBAARHEID	0° tot 30° zwenkbaar, 355° roteerbaar
INFO	ADJUSTABLE BEAM 20°-50° EXCL.LED POWER SUPPLY 900mA-DC

Elektrische info

KLASSE	III
ENERGIE KLASSE	G

Info lichtbron

Lightsource Name	LED
Lichtbron	LED array 3,9-10,7W / CRI>90 (R9: 55) / 3000K / 385-814lm
TM-30-15 Waarden	Rf: 92 / Rg: 98
SDCM	SDCM2
Risk-groep	RG2 (threshold 0,6m)
LM80	L90B10 > 41000
LED techniek (lichtbron)	814lm // 10,7W // 76lm/W
LED techniek (toestel)	382lm // 12W // 31lm/W

Benodigdheden













MOUNTING KIT NIME O.F.A.
LED POWER SUPPLY 350 / 500 / 700 / 900mA-DC DIM

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding: [26411_XXX0_HAND.pdf](#)

NIME TRIMLESS 930 PRIM

26411 9300 PRIM










PLAFOND COMPATIBILITEIT

Ceiling Type	Mounting Kit	
 System ceiling	 MOUNTING KIT NIME O.F.A.	Required
 Plasterboard	 MOUNTING KIT NIME O.F.A.	Required
 Stucanet	 MOUNTING KIT NIME O.F.A.	Required
 Concrete + plaster	 MOUNTING KIT NIME O.F.A.	Required
 Lintel + plaster	 MOUNTING KIT NIME O.F.A.	Required
 Hollow-core slab + plaster	 MOUNTING KIT NIME O.F.A.	Required

NIME TRIMLESS 930 PRIM


26411 9300 PRIM

VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

LED voedingen	#
 <p>300 48 350 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM1</p>	1->3 <input type="checkbox"/>
 <p>300 48 350 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5</p>	1->3 <input type="checkbox"/>
 <p>300 48 350 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL</p>	1->3 <input type="checkbox"/>
 <p>300 48 350 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W WDL</p>	1->3 <input type="checkbox"/>
 <p>300 48 500 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM1</p>	1->3 <input type="checkbox"/>
 <p>300 48 500 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5</p>	1->3 <input type="checkbox"/>
 <p>300 48 500 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W MDL</p>	1->3 <input type="checkbox"/>
 <p>300 48 500 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W WDL</p>	1->3 <input type="checkbox"/>
 <p>300 48 700 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM1</p>	1->3 <input type="checkbox"/>


NIME TRIMLESS 930 PRIM

26411 9300 PRIM




300 48 700 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM5

1->3




300 48 700 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W MDL

1->3




300 48 700 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W WDL

1->3




300 90 61 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6

1->3 / 1->3 / 1->3




300 90 63 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9

1->6(6) / 1->5(5) / 1->5(4) / 1->5 (3)




300 90 64 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7

2->4(3) / 1->4(2) / 1->3(1) / 1(1)




300 90 67 LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9

1->3 / 1->3




300 90 68 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5

1->4(3) / 1->4(2) / 1->3(2) / 1->3(1)



300 90 69 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9

3->9(9) / 1->9(6) / 1->6(4)




300 90 92 LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 21W

1->3 (1)

NIME TRIMLESS 930 PRIM


26411 9300 PRIM



300 90 93

LED POWER SUPPLY 700mA-DC / 17W


1 -> 1 (1)



300 90 108

LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 8W

1 -> 1 (1)



300 90 110

LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 10W DIM8


2 -> 2



300 90 116

LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 18W DIM8


3 -> 4



300 90 118

LED POWER SUPPLY 700mA-DC / 20W DIM8

2 -> 2



300 90 119

LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 11W DIM8


1 -> 1



300 90 121

LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 20W DIM8

2 -> 3



300 90 123

LED POWER SUPPLY 700mA-DC / 36W DIM8

1 -> 3



300 90 124

LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7

2->4(3) / 3(2) / 3(2) / 2(1) / 1(1)




300 90 125

LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5

2->4(3) / 1->3(2) / 1->3(2) / 1->2(1)

NIME TRIMLESS 930 PRIM


26411 9300 PRIM



300 90 134

LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM7


2->8 (8) / 8 (6) / 6 (4) / -



300 90 135

LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV


5->7 / 4->7 / 4->6 / 3->6 / 3->6



300 90 3112

LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 16W DIM8


2->3 (3)



300 90 5120

LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 22W DIM8


3->3 (3)



21012 0010

LED POWER SUPPLY MULTI POWER


2->3 / 2->3 / 1->3



21012 0021

LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1


2->4 / 2->4 / 1->4



21012 0035

LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5


2->4 / 2->4 / 1->4



21012 004W

LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL


1->6(6) / 1->5(5) / 1->5(4) / 1->5(3)



21012 005W

LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL

2->4 / 1->4 / 2->4 / 1->4 / 1->3



21012 0258


LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 10W DIM8

2->2



NIME TRIMLESS 930 PRIM


26411 9300 PRIM



21012 0268

LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 15W DIM8


3->3



21012 0278

LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 20W DIM8


2->2 / 2->2



21012 0288

LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 36W DIM8


4->4 / 3->4



21012 0298

LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8


1->3 / 1->3 / 1->3 / 1->2 / 1->1



21032 0295

LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5


1->3



21032 0305

LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5

1->3



21032 0315

LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM5

1->3



Montage kit



26410 0010 MOUNTING KIT NIME O.F.A.





NIME TRIMLESS 930 PRIM

26411 9300 PRIM

Notes: