





## VARO OK 93036 SI W

423 04 811 932 W

DISPONIBLE EN

**NOIR** 423 04 811 932 B

**BLANC** 423 04 811 932 W



Voir sur le site Web

### Informations générales

<b>EMPLACEMENT</b>	interieur
<b>INSTALLATION</b>	Plafond Encastré
<b>FORME / TAILLE DE DÉCOUPE (MM)</b>	circulaire - 76
<b>PROFONDEUR D'ENCASTREMENT (MM)</b>	85
<b>ÉPAISSEUR DE LA SURFACE DE MONTAGE (MM)</b>	min.5
<b>PROTECTION CONTRE LA PÉNÉTRATION</b>	IP20
<b>POIDS (KG)</b>	0.3
<b>ORIENTATION</b>	0° à 20° inclinable, 355° rotatif
<b>INFORMATIONS</b>	REFLECTOR FL-36° EXCL.LED POWER SUPPLY 350mA-DC

### Informations électriques

<b>CLASSE</b>	III
<b>CLASSE D'ÉNERGIE</b>	E

### Info Source lumineuse

Lightsource Name	LED
Source de lumière	LED array 7,1W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 812lm
Valeurs TM-30	Rf: 90 / Rg: 99
SDCM	SDCM2
Groupe de risque	RG1
LM80	L90B10 > 50000
Techniques LED (source lumineuse)	812lm // 7,1W // 115lm/W
Techniques LED (luminaire)	652lm // 8W // 80lm/W

### Conditions













LED POWER SUPPLY 350mA-DC DIM

### Options

PLASTERKIT 101

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel: [423\\_04\\_811\\_9X2\\_HAND.pdf](#)


## COMPATIBILITÉ DU PLAFOND

Ceiling Type	Mounting Kit
 <b>System ceiling</b>	-
 <b>Plasterboard</b>	-
 <b>Stucanet</b>	 PLASTERKIT 101 <span>Required</span>
 <b>Wood</b>	-
 <b>Concrete + plaster</b>	 PLASTERKIT 101 <span>Required</span>
 <b>Lintel + plaster</b>	 PLASTERKIT 101 <span>Required</span>
 <b>Hollow-core slab + plaster</b>	 PLASTERKIT 101 <span>Required</span>
 <b>Stretched ceiling</b>	-

**TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION**


**les alimentations led**

#




**300 90 91** LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 15W

2(1)




**300 90 108 U** LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 8W

1(1)




**300 90 110** LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 10W DIM8

1



**300 90 116** LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 18W DIM8

2->2




**300 90 124** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7

2 (2)



**300 90 125** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5

2 (2)




**21012 0258** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 10W DIM8

1

**les plaques au plâtre**

---



**202.11.19** PLASTERKIT 101



Notes: